

電子配線導通檢查機 AE-HC100A



最大檢查點100 點，回路數50，全數的開路，短路的檢查

透過兩種類型的模式設置可以很簡單地對電子配線做導通檢查。

比較檢查模式 . . . 每按一次啟動即可完成一次檢查。

搜索模式 . . . 當連接到探針，它將顯示線號碼。

不僅有這兩種檢查模式，而且引腳也可以很容易被檢查出來

- 可以記憶電線線束和電纜等的連接狀態 (30種類)，並和被檢查物做比較檢查
- 簡單的設定操作，輕小型設計不會佔用工廠太多場所
- 透過選配的印表機或是RS-232C與電腦相連，可以輸出接線狀況和NG狀況等資訊。

電子配線導通檢查機 AE-HC100A 規

檢查模式	檢查(自動)・搜尋(引腳數號碼手冊搜尋)
檢查引腳點數	100 點(最多可擴充到 2000 點)
主機記憶體	電子配線 30 種(非揮發性儲存記憶體)
檢測端子用接口	MIL 50 點×2
顯示	20 位數×4 行 液晶顯示機(有背光燈) 好壞判定 LED 顯示(綠・紅)
按鍵輸入	UP/DOWN/ESC/START
蜂鳴器	NG 通知
搜尋用接頭	引腳搜尋用探頭(插孔)
電源電壓	DC5V(使用外接 AC 電源轉換器)
尺寸	260(W)×65(H)×180(D)不含橡膠墊等突出物
重量	約 1.1kg

選配	RS-232C(PC・PRINTER)
	外部輸入(開始・停止)
	外部輸出(好壞判定輸出・量測結束輸出)
	可以特別訂製治具・端子台(需另外洽談)

導通 OK 判定	施加電壓 DC5V・判定電壓 DC2.0V 以上(端子等級)
導通 NG 判定	施加電壓 DC5V・判定電壓 DC0.8V 以下(端子等級)